

## Esoteric C-03Xs Przedwzmacniacz Stereo Salon Poznań



Cena: 64 900 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Srebrny

### Important Properties

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: , Analogowe audio 3/0, Analogowe audio 0/2, XLR 2/0, XLR 0/2, Wejście gramofonowe 1

### Product Description

## Przedwzmacniacz Stereo Esoteric C-03Xs

Nowy przedwzmacniacz C-03Xs firmy ESOTERIC kontynuuje udoskonalenie doskonałej jakości reprodukcji muzyki z serii 02, która jest dziedzictwem Grandioso. Ich minimalistyczne podejście do doskonałej czystości dźwięku powraca do źródła projektowania komponentów audio, aby dać początek nowej, bogatej gamie muzycznych doznań. Każde urządzenie składane ręcznie, jeden po drugim, w tokijskiej fabryce ESOTERIC, łączy w sobie najbardziej zaawansowane technologie z bezprecedensowym poziomem wykonania, aby ożywić wybitną filozofię doceniania dźwięku, z której narodził się ponadczasowy nowy standard.

### Doskonały stosunek sygnału do szumu

Sygnal źródłowy przedwzmacniacza jest najpierw odbierany przez dedykowane wzmacniacze zintegrowane z każdym wejściem, których konfiguracja obwodów jest zbalansowana na każdym etapie. Dzięki wyeliminowaniu szumów i redukcji impedancji ścieżek, czysty i pozbawiony zakłóceń sygnał jest doprowadzany do wzmacniacza najkrótszą możliwą drogą, zapewniając wysoki stosunek sygnału do szumu.

Sercem każdego dobrego systemu jest przedwzmacniacz, który decyduje o idealnym brzmieniu. Wykorzystując bogactwo wiedzy i technologii firmy Esoteric, C-03X w nieustanny sposób kontynuuje linię Grandioso o wysokiej wierności i zapierającej dech w piersiach mocy muzycznej ekspresji, czerpiąc z wyrafinowanej wrażliwości muzyków i inżynierów, aby przekroczyć granice jakości reprodukcji dźwięku.

### Dane techniczne:

#### Analogowe wejścia audio

- XLR
  - 2 pary
- Impedancja wejściowa
  - 10kΩ (LINIA)

- Czułość wejściowa
  - przy mocy znamionowej 510mV
  - przy wyjściu 800mV 200mV
- Maksymalny poziom wejściowy 12V
  
- RCA
  - 3 pary (RCA 2 może być używane jako wstępne wejście AV. RCA3 można zmienić na wejście PHONO z obsługą wersji).
- Impedancja wejściowa
  - 10kΩ (LINIA)
- Czułość wejściowa
  - przy mocy znamionowej 510mV
  - przy wyjściu 800mV 200mV
- Maksymalny poziom wejściowy 12V

## Analogowe wyjścia audio

- XLR
  - 2 pary
- Impedancja wyjściowa
  - 100Ω (LINIA)
- Moc znamionowa
  - 2V
- Maksymalny poziom wyjściowy 15V (1kHz, 0,003%)
  
- RCA
  - 2 pary
- Impedancja wyjściowa 47Ω (linia)
- Moc znamionowa 2V
- Maksymalny poziom wyjściowy 7,5V (1kHz, 0,003%)

## Ogólne specyfikacje:

- Zasilacz
  - AC 230V, 50Hz
  - AC 120V, 60Hz
  - AC 220V, 60Hz
- Pobór energii 19W
- Wymiary zewnętrzne (szer.xwys.xgłęb.)
  - 445mm x 162mm x 457mm
  - 17-5/8" x 6-1/2" x 18" (w tym występy)
- Waga 28 kg

## Dołączone akcesoria

- Przewód zasilający x 1
- Pilot zdalnego sterowania (RC-1301) x 1
- Baterie AAA x 2
- Podkładki filcowe x 4
- Instrukcja obsługi x 1
- Karta gwarancyjna x 1

## Wydajność dźwięku

- Pasmo przenoszenia 1Hz do 200kHz (-3dB)
- 3Hz do 50kHz (-0.2dB)
- Stosunek S/N 116dB (wejście 2V, waga)
- Całkowite zniekształcenia harmoniczne
- XLR 0,0004%
- RCA 0,0006%
- Osiągi +12dB