

Arcam AVR31 Amplituner Do Kina Domowego Salon Poznań



Cena: 27 990 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Szary

Important Properties

Product Description

Amplituner Do Kina Domowego Arcam AVR31

AVR31 to amplituner audio/wideo o dużej mocy, który zapewnia oszałamiający realizm i najwyższą jakość kina domowego. Dzięki natywnemu 16-kanalowemu dekodowaniu wciągającego dźwięku z Dolby Atmos, DTS:X i Auro-3D, AVR31 może zapewnić niesamowite wrażenia kinowe.

Arcam AVR31 został zaprojektowany z pasją do muzyki i filmów, ożywiając je z wysoką wiernością i dynamiką. AVR31 jest wyposażony w przeprojektowany transformator toroidalny zapewniający realną moc przy niskim poziomie szumów. 7 kanałów wzmacnienia klasy G jest opartych na tych samych układach co we wzmacniaczach stereo firmy Arcam, co gwarantuje muzykalność nie słyszalną w innych amplitunerach AV.

Wydajność i muzykalność w AVR31 można zapewnić dzięki optymalizacji pomieszczenia Dirac Live®, do której można uzyskać natychmiastowy dostęp dzięki zintegrowanemu strumieniowaniu za pomocą Apple® Airplay2, Google Chromecast®, Bluetooth z aptX®HD, Spotify Connect, Tidal Connect i UPnP z aplikacją MusicLife.

Dirac Live® Bass Control jest dostępny za dodatkową opłatą.

Dirac Live® Bass Control agreguje dane pomiarowe i lokalizacyjne z każdego subwoofera, a także z głównych głośników, aby określić, w jaki sposób niskie tony systemu audio są rozprowadzane w całym pomieszczeniu.

Dane techniczne:

Ciągła moc wyjściowa, na kanał, 8Ω/4Ω:

- 2 kanały sterowane, 20 Hz - 20 kHz, <0,02% THD: 120W/200W
- 2 kanały sterowane, 1kHz, 0,2% THD: 140W/220W
- 7 kanałów sterowanych, 1kHz, 0,2% THD: 100W/180W
- Resztkowy szum i buczenie (A-wtd): <0,15mV

Wejścia liniowe stereo:

- Maksymalny wkład: 4,5 V rms
- Czułość nominalna: 1V, 2V, 4V (regulowane przez użytkownika)
- Impedancja wejściowa: 47k Ω
- Stosunek sygnał/szum (A-wtd ref 100W) normalny/stereo bezpośredni: 100dB/110dB
- Pasmo przenoszenia: 20Hz—20kHz \pm 0,2dB

Wyjścia przedwzmacniacza:

- Nominalny poziom wyjściowy: 1V RMS (maks. 5V RMS)
- Impedancja wyjściowa: 560 Ω
- Współczynnik zniekształceń harmoniczných wraz z szumem (THD + N) (20Hz-20kHz): -100dB

Wyjście słuchawkowe:

- Maksymalny poziom wyjściowy do 32 Ω : 5 Vrms
- Impedancja wyjściowa: <100 Ω

Ogólne:

- Napięcie sieciowe: 110–120 V lub 220–240 V, 50–60 Hz
- Pobór mocy (maksymalny): 1,5kW (rozpraszanie ciepła ok. 5200 BTU/godz.)
- Pobór mocy (w stanie spoczynku, typowy): 100W (rozpraszanie ciepła ok. 350 BTU/godz.)
- Pobór mocy (tryb czuwania): <0,5 W
- Wymiary Szer. x Gł. (wraz z zaciskami głośnikowymi) x Wys. (wraz z nóżkami): 433x425x171mm
- Waga Arcam AVR31: 18,1 kg
- Waga (z opakowaniem): 21,4 kg
- EAN: 6925281994517

Zawartość opakowania Arcam AVR31:

- Przewód zasilający
- Pilot z 2 bateriami AAA
- Skrócona instrukcja obsługi (pełna instrukcja online)
- Antena DAB/FM
- 3 x anteny Wi-Fi/Bluetooth
- Mikrofon kalibracyjny
- Kabel USB