

Russound ISA 4 Zestaw ComPoint Salon Poznań



Cena: 9 499 zł

Gwarancja: Producenta 1 rok

Important Properties

Product Description

Cena za zestaw

Rozwinięty system interkomowy dla 4 pomieszczeń

Skład pakietu:

Klawiatura sterująca ISK2 - 4szt.

Kontroler ISH1 - 1szt.

Stacja wywoławcza domofonu ISK3 antyczny brąz - 1szt.

Zasilacz - 1szt.

bez ramek DECORA i głośników.

Dane techniczne:

ISK2:

Wyświetlacz: 5-znakowy podświetlany LCD

Kontrola użytkownika: Przycisk rozmowy, przyciski

poprzedni / kolejny, przycisk wyboru DND z podświetleniem, regulacja poziomu głośności

Podświetlenie: Ustawiane przez instalatora na kolor zielony lub bursztynowy

Wejście audio: Wbudowany mikrofon z automatyczną kontrolą podbicia

Wzmacniacz: Monofoniczny (tylko dla funkcji systemu)

Min. Impedancja obciążenia: 8 ohm na kanał

Przełącznik głośnikowy: 4-stykowy dwu blokowy doublethrow

Konektory głośnikowe: 2 wyjmowane 4-stykowe skręcane terminale

Przekrój kabla głośnikowego: Do 14 AWG

Konektor CAT-5: 110 punch-down block

Styl klawiatury: Pojedyncza ramka Decora®

Wymiary: 4.8 szer x 10.6 wys x 6.4 głęb cm

Waga: 159g

ISH1:

Porty klawiatury: (6) 8-stykowe RJ-45

Porty stacji wywoławczej: (2) 8-stykowe RJ-45

Porty rozszerzeń: (2) 8-stykowe RJ-45

Port aktualizacji oprogramowania: 4-stykowy port dla kabla do programowania, nr. katalogowy #2500-521065

Przełączniki: 4-pozycyjny dla ustawień identyfikacji interfejsu, 8-pozycyjny dla ustawień 2 stacji wywoławczych,

potencjometr poziomu głośności dzwonka
Opcje dzwonka: 7 gongów + bez dzwonka
Zasilanie: 15 VDC 3.5 A (wykorzystuje zasilacz ISPS, nie jest zawarty w zestawie)
Metoda instalacji: Na powierzchni lub w panelu
okablowania strukturalnego
Wymiary: 16.4 szer x 13.0 wys x 4.6 głęb cm
Waga: 0.73 kg

ISK3:

Kontrola użytkownika: Przycisk dzwonka z bursztynowym podświetleniem
Wejście audio: Wbudowany mikrofon z automatyczną kontrolą podbicia
Wyjście audio: Wbudowany głośnik
Wzmacniacz: Monofoniczny (tylko dla funkcji systemowych)
Regulacja poziomu głośności: Z poziomu instalatora
Kaseta: Wodoodporna cynkowany odlew wtryskowy
Dostępne wykończenia: Polerowany mosiądz, antyczny mosiądz i polerowany chrom
Konektor CAT-5: 110 punch-down block
Konektor dzwonka: 2-stykowy skręcany terminal
Przekrój kabla do dzwonka: Do 18 AWG (1.024 mm)
Stycznik dzwonka: 1 A @ 12 VDC
Wymiary: 7.6 szer x 13.0 wys x 8.3 głęb cm
Wymiary puszki w ścianie: 5.1 szer x 7.3 wys x 7.0 głęb cm
Wymagana puszka ścienna: Pojedyncza 360 cm³ min. objętość
Waga: 227 g