

Apart Audio ZONE4 Przedwzmacniacz Miksujący Czterostrefowy Salon Poznań



Cena: 6 040 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

Important Properties

Product Description

Przedwzmacniacz Miksujący Czterostrefowy Apart Audio ZONE4

Profesjonalny przedwzmacniacz ZONE4 pozwala na kontrolę czterech niezależnych stref audio za pomocą jednego urządzenia. Matryca umożliwia przypisanie 4 wejść liniowych stereo i 3 wejść mikrofonowych do wybranej strefy wyjściowej. ZONE4 współpracuje z czterostrefową stacją mikrofonową MICAPT-4 dzięki której możemy kierować komunikaty do wybranej strefy. Aktywne 1 wejście mikrofonowe ma najwyższy priorytet i wycisza wszystkie sygnały liniowe natomiast wejścia 2 i 3 są miksowane z sygnałami liniowymi. Każde wejście mikrofonowo/liniowe przypisujemy do wybranej strefy za pomocą przełączników na przednim panelu. Wejścia 2 i 3 wyposażone są w zasilanie Phantom.

Czytelne wyświetlacze wskazują wybrane źródło sygnału w danej strefie. Każda strefa wyjściowa posiada osobną regulację głośności muzyki, niezależną regulację poziomu miksowania sygnału mikrofonowego, selektor wejść liniowych oraz możliwość ustawiania tonów niskich i wysokich.

ZONE4 może być sterowany przez port RS232, zdalne panele ściennie lub opcjonalny odbiornik podczerwieni. Panel ścienny ZONE4R wyposażony jest w wyświetlacz LED, regulator głośności i miksu mikrofonu oraz selektor wejść liniowych. Panel komunikuje się z matrycą za pomocą kabla typu CAT-5.

Urządzenie posiada obudowę w formacie 19" z odłączanymi uchwytnymi montażowymi do szaf typu Rack. W celu zabezpieczenia ustawień torów mikrofonowych urządzenie jest wyposażone w przykręcaną metalową osłonę zabezpieczającą.

- Wejścia linowe:
 - 4
- Wejścia mikrofonowe:
 - 3
- Ilość kanałów:
 - 4
- Zasilanie awaryjne:
 - NIE

Dane techniczne:

- Szerokość
 - 483 mm
- Głębokość
 - 196 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem potencjometrów)
 - 205 mm
- Wysokość
 - 1U (44 mm)
- Waga
 - 16,7 kg
- Napięcie zasilania
 - 115-230 V AC
- Pobór mocy
 - 25 W
- Wejścia niesymetryczne RCA
 - 4 stereo
- Wejścia symetryczne Euroblock
 - 3
- Zasilanie Phantom
 - Tak (wejścia 2 i 3)
- Wyjścia niesymetryczne RCA
 - 4 stereo
- Wyjścia niesymetryczne
 - Brak
- Regulacja tonów
 - Tak (wysokie/niskie)
- Pasmo przenoszenia
 - 20 Hz - 30 kHz
- Port RS232
 - Tak
- Wejście IR
 - Tak
- Panele ściennie
 - Tak (RJ45)
- Wejście EMERGENCY
 - Tak