

# Harman Kardon Citation AMP Bezprzewodowy Wzmacniacz Stereo Salon Poznań --- DOSTĘPNY OD RĘKI ---



Cena: 2 499 zł

Cena dotyczy: sztuki

Gwarancja: Polskiego Dystrybutora 2 lata

Dostępne kolory: Czarny

## Important Properties

Główne połączenia - Wejścia/Wyjścia: HDMI 3/1

Wyjścia głośnikowe: A

## Product Description

### Bezprzewodowy Wzmacniacz Stereo Harman Kardon Citation AMP

Dzięki Harman Kardon Citation AMP możesz stworzyć harmonijny system i dodać moc przesyłania strumieniowego w jakości HD do swojego domowego systemu rozrywki. Wystarczy podłączyć go do głośników podstawkowych, podłogowych, ściennych, sufitowych lub skonfigurować z innymi produktami z serii Citation, aby stworzyć wielokanałowy bezprzewodowy system dźwięku przestrzennego. Najnowsza technologia Digital Loop Amplifier pozwala przesyłać moc 200 watów na kanał, dzięki czemu można cieszyć się dźwiękiem muzyki i filmów w optymalnej jakości oraz doświadczyć bezprzewodowego przesyłania strumieniowego na najwyższym poziomie. Muzykę można też przesyłać strumieniowo za pomocą Chromecast oraz AirPlay. Można również podłączyć wzmacniacz do telewizora poprzez wyjście HDMI ARC.

## Specyfikacja:

Specyfikacja techniczna

Wejście analogowe: 1 złącze Aux (złącze stereo RCA)

Wejście cyfrowe: 1 złącze cyfrowe (HDMI ARC, koaksjalne, optyczne)

Wyjścia audio: 1 wyjście liniowe, 1 wyjście subwoofera

Inne połączenia: Ethernet, zdalne wejście IR, wyjście wyzwalacza 12 V

Znamionowa moc wyjściowa (8 omów): 125 W na kanał RMS

Znamionowa moc wyjściowa (4 omy): 200 W na kanał RMS

Minimalna impedancja: 4 ohmy

Współczynnik zawartości harmoniczných (THD): 0.05%

Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz +/- 0,5 dB

Stosunek sygnału do szumu: >110dB A-ważony  
Maksymalny poziom dla wejścia analogowego: 2 V RMS  
Formaty przesyłu cyfrowego: PCM, Dolby Digital  
Elementy ster. barwą tonu: wysokie i niskie tony  
Moc nadajnika 5 GHz Wi-Fi: < 23 dBm  
Modulacja dla 5 GHz Wi-Fi: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM  
Zakres częstotliwości nadajnika 5 GHz Wi-Fi: 5,15–5,35 GHz, 5,470–5,725 GHz, 5,725–5,825 GHz  
Zakres częstotliwości nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: 2412–2472 MHz (częstotliwość 2,4 GHz dla pasma ISM, 11 kanałów w USA, 13 kanałów w Europie i innych lokalizacjach)  
Moc nadajnika 2,4 GHz Wi-Fi: <20 dBm  
Modulacja dla 2,4 GHz Wi-Fi: DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM  
Moc nadajnika 5G WISA: < 14 dBm  
Modulacja dla 5G WISA: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM  
Zakres częstotliwości nadajnika 5G WISA: 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz  
Specyfikacja audio  
Ustawienia najwyższej głośności: 0 – 100% mocy maksymalnej  
Sumowanie mono kanału lewego/prawego: Tak  
Wyjście subwoofera: Sumowanie mono lub wzmacniacz ze zwrotnicą  
Częstotliwości odcięcia subwoofera: 50–120 Hz  
Wymiary  
Wymiary (szer. x wys. x gł.): 215 mm x 75 mm x 230 mm  
Waga: 2,4 kg  
Specyfikacja sterowania i połączenia  
Wersja Bluetooth®: 4.2  
Kompatybilność z siecią Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac  
Zasilacz: 100–240 V, ~50/60 Hz  
Pobór mocy: 125 W